

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ELECTRONICA 12 KL

**I. Включване и изключване:** От Бутон 

**II. Режим Работа:** С бутон **M** се отива до **Рег. .... 1** -> **CLK**

-Продажба в Брой: Сума **10,00** избира се бутон от **01** до **02** -> **TOTAL** /в Брой/

-Продажба с Карта: Сума **10,00** избира се бутон от **01** до **02** -> **PAY** /с Карта/

-Продажба: Сума **10,00** натиска се бутон **03** -> (за групи от 3 до 50 - за един брой) -> **ST** -> **TOTAL** /в Брой/ или **PAY** /с Карта/

-При грешно въведена сума се натиска бутон **VD** -> **ST** и **TOTAL**

-Продажба с умножение: Количество **2** -> **QTY** /знак за умножение/ сума **10,00**

-Междинна сума: **ST** показва се междинна сума.

-Служебно въведени - Бутон **ALT** се задържа и след това се натиска бутон -> **+%**

-Служебно изведени - Бутон **ALT** се задържа и след това се натиска бутон -> **-%**

**III. Отчет Z с Нулиране (дневен финансов отчет):**

С бутон **M** се отива до **Нулиране .... 8 8 8 8** -> **CLK** -> **TOTAL**

**IV. Отчет от Ф.П. (месечен отчет):**

С бутон **M** се отива до **ФП .... 9 9 9 9** -> **CLK**

1) Набира се команда **1 1** -> **ST**

2) Начална дата: **01.01.2014 г.** **0 1 0 1 1 4** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

3) Бутон **QTY**

4) Крайна дата: **31.01.2014 г.** **3 1 0 1 1 4** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

5) Бутон **VD**

**V. Отпечатване на информация от КЛЕН:**

С бутон **M** се отива на положение **Четене .... 8 8 8 8** -> **CLK**

Натиска се бутон **ALT** и се задържа, след това се натиска **TOTAL** - на дисплея се появява **ПЕЧАТ КЛЕН**

1) Набира се команда: **3** -> **ST**

2) Начална дата: **01.01.2014 г.** **0 1 0 1 1 4** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

3) Бутон **QTY**

4) Крайна дата: **01.01.2014 г.** **0 1 0 1 1 4** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

5) Бутон **VD**

**VI. Режим контролно четене на отчет - Отчет X (междинен отчет):**

С бутон **M** се отива до **Четене .... 8 8 8 8** -> **CLK** -> **TOTAL**

-Разпечатва се Дневен отчет **без Нулиране.**